

## DOMETIC MCA Ladegerät und LiFePO4



MCA1215, MCA1225, MCA1235,  
MCA1250, MCA1280, MCA2415,  
MCA2425, MCA2440

### DOMETIC MCA Ladegerät für eine LiFePO4 Batterie verwenden?

Ob Sie das Dometic MCA Ladegerät für Ihre LiFePO4 Batterie verwenden können hängt ganz von Ihrer Batterie ab. Wenn Ihre Batterie mit einer konstanten Gleichspannung von 13,2 V – 14,4 V oder einer IUOU LadeKennlinie geladen werden kann, können Sie das Dometic MCA Ladegerät theoretisch verwenden. Kontaktieren Sie den Hersteller der Batterie zwecks Kompatibilität, um einen späteren defekt auszuschließen.



#### **WARNUNG! Explosionsgefahr!**

Verwenden Sie ausschließlich den für Ihren Batterietyp geeigneten Lademodus. Erkundigen Sie sich gegebenenfalls in einer Fachwerkstatt.

## DIP-Schalter für Konstantspannung einstellen

- Power Mode einstellen:

Schalter 1	Schalter 2	Schalter 3	Konstantspannung	
			MCA12..	MCA24..
OFF	OFF	ON	13,2 V	26,4 V
OFF	ON	ON	13,8 V	27,6 V
ON	OFF	ON	14,4 V	28,8 V

### Schalter 4

OFF