



alpha **VIEW** alpha **SOUND**

alpha **AUDIO+**



**Bluetooth 4.2** – für noch schnelleren Verbindungsaufbau, für mehr Reichweite (bis zu 100m) und weniger Verbrauch (Low Energy)



- Android-Betriebssystem
- Internetbrowser
- Vorinstallierte Apps
- DLNA / Miracast Mirroring

	Modell	SLA-22 DSBAI+	
BILD	Bildschirmgröße	55 cm (22")	
	alphatronicsView Weitwinkel LED-Display 178°/178°	LED-Display	
	Bildformat	16:9 Widescreen	
	Auflösung	1920 x 1080 Full-HD	
	Kontrastverhältnis	1000:1	
	Helligkeitswert	350 cd/m <sup>2</sup>	
	Reaktionszeit	< 5 ms	
	Betrachtungswinkel	178 H, 178 V	
	TUNER	PAL B/G, NTSC, SECAM	●
TON	Musikleistung / Watt	2 x 5 W	
	Audio DSP-Technologie	●	
	Integrierte Lautsprecher vorne	●	
	Stereo-Sound	●	
ANSCHLÜSSE	TV Tuner	●	
	2x HDMI-Anschluss	●	
	AV IN, AV out	●	
	Kopfhörer (3,5 mm)	●	
	YPbPR-Anschluss (3,5 mm)	●	
	Coaxial Out	●	
	10,8 - 28 V DC Versorgungsspannung	●	
	Netzgerät extern 100 - 240 V AC, 12/24 V DC	●	
	alphatronics-Sound	Bluetooth 4.2 Modul integriert	●
		Pairing über OSD-Menü	●
TUNER	Triple-Tuner (DVB-S2*, DVB-T2 + DVB-C Tuner - HDTV)	●	
	CI+-Slot (Common Interface)	●	
	Elektronischer Programmführer (EPG)	●	
	Favoritenliste	●	
	Kindersicherung	●	
PhotoViewer	2x USB 2.0-Anschluss / Media Player (PVR-Funktion nachrüstbar)	●	
DVD-Player	Seitlich integrierter DVD-Player	●	
	Formate: CD, DVD, VCD, MP3, DVD-R, DVD-RW, DivX, JPEG	●	
Smart-TV	Android-Betriebssystem	●	
	LAN/WLAN-Anschluss	●	
	DLNA, Miracast Mirroring	●	
AUSSTATTUNG	Automatischer Sendersuchlauf-Speicherung	●	
	Max. Programmplätze TV	999	
	Videotext TOP (100 Seiten)	●	
	Bildmodi - Anzahl	4	
	Soundmodi - Anzahl	5	
	Sleep-Timer	●	
	Graphisches OSD-Menü (mehrsprachig)	●	
	ALLGEMEIN	Leistungsaufnahme	Betrieb < 22 W (Max.) Stand-by < 0,5 W
	Energieverbrauch kWh/Jahr	32	
	Gewicht	Mit Fuß 3,7 kg Ohne Fuß 3,4 kg	
	Abmessungen (B x H x T in mm)		
		Mit Fuß 503 x 345 x 175 Ohne Fuß 503 x 312 x 52	
	Gehäusefarbe	anthrazit gebürstet	
	HD-Ready	● / Full-HD	
	VESA-Standard (100 x 100 mm)	●	
	Energieeffizienzklasse	A	
	Ein-/Ausschalter	●	
Zubehör	Fernbedienung, Netzteil, Cinch-Kabel, Batterien, Bedienungsanleitung	●	

\*Kein automatischer Satellitenfinder im Gerät integriert.